MKI-P7
Buddycom_Setup_Guide　v1.0.0



Produced by SCIENCE ARTS

目次

1. 製品情報 2
   1.1. 各部名称 2
   1.2. スペック 2
   1.3. LED 表示について 3
   1.4. 各ボタンの機能 3
   1.5. マイクミュート機能について 3
   1.6. リセット方法 3
2. Buddycom との連携 4
   2.1. Android の場合 4
   2.2. iOS の場合 5
   2.3. 電話応答 6

1. 製品情報

1.1. 各部名称





①無指向性マイク
②LED ランプ
③PTT ボタン
④マルチボタン
⑤電源スイッチ
⑥USB-C 充電端子
⑦2.5mm イヤホン接続端子
⑧ストラップホール
⑨背面クリップ
⑩デバイス番号
⑪シリアルナンバー

1.2. スペック

連続通話時間：最大約 12 時間
充電時間：1.5 時間
防水 / 防塵：IPX2
重量：約 15 g (本体のみ)
外部接続：2.5mm イヤホンジャック, USB-C 充電端子
適合規格：Bluetooth 5.3
通信距離：最大約 10m（*使用環境により異なる）
対応プロファイル：HFP, HSP, GATT, A2DP
動作時環境温度：-10〜+50°C

当社取り扱いの MKI-E1 や MKI-E2 など、2.5mm2 極プラグのイヤホンをご使用ください。
3 極プラグのステレオイヤホンを接続した場合、音声は左側からのみ出力されます。

1.3. LED 表示について

マイクの状態	LED 表示	LED 色
電源 ON/OFF	3 回点滅	ON：緑 /OFF：赤
Bluetooth 未接続	9 秒周期で 2 回点滅	電池残量 60~100%：緑 40~60%：黄 40%未満：赤
Bluetooth 接続中	9 秒周期で 1 回点滅	
電話の着信中	点滅	
ペアリングモード	点滅	赤⇔青
充電時	点灯	残量 85%以上：緑
		残量 85%未満：赤
初期化	2 回点滅	黄
充電の完了時	消灯	-

5V を超える充電器を使用しないでください。
廉価製品の場合は、5V の充電器でも 5V を超える電圧が出力されることがありますので、ご注意ください。

1.4. 各ボタンの機能

ボタン名称	動作
マルチボタン	電話の受信・終話（短押し） ペアリングモード（7 秒長押し） 通話拒否、マイクミュート（3 秒長押し）
PTT ボタン	ボタン押下中通話 ON （※Buddycom 連携時のみ）

1.5. マイクミュート機能について

外線電話中にマルチボタンを 3 秒間長押しすると、MKI-P7 のマイクをミュート/ミュート解除します。

※電話アプリのミュート機能と連動しません。

※iPhone/iPad では、Buddycom アプリでもマイクミュート機能が動作します。

1.6. リセット方法

連携できない、ボタンが反応しないなど、正しく動作をしない場合は、リセットをお試しください。

1) MKI-P7 の電源を ON にします。
2) PTT ボタンとマルチボタンを同時に 5 秒間長押しします。
3) LED ランプが黄色く 2 回点滅すると、リセット完了です。

2. Buddycom との連携

2.1. Android の場合

※Android 版 Buddycom のバージョン 25.090 以上に対応しています。

ペアリング

1) MKI-P7 の電源を ON にします。
   マルチボタンを 7 秒間長押しすると LED ランプが赤/青に点滅して、ペアリングモードになります。

2) スマホの Bluetooth をオンにして、「SSW-L」または「SSW-LPTT」から始まる Bluetooth デバイス名をタップしてください。





※MKI-P7 のデバイス名は変更しないでください。

Buddycom の設定

Buddycom の設定は必要ありません。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



※イヤホンを接続してください(2.5mm イヤホン接続端子)

2.2. iOS の場合

※iOS 版 Buddycom のバージョン 25.090 以上に対応しています。

ペアリング

1) MKI-P7 の電源を ON にします。
マルチボタンを 7 秒間長押しすると LED ランプが赤/青に点滅して、ペアリングモードになります。

2) スマホの Bluetooth をオンにして、「SSW」または「SSW-LPTT」から始まる Bluetooth デバイス名をタップしてください。





※MKI-P7 のデバイス名は変更しないでください。

Buddycom の設定

1) Buddycom の設定画面にて「デバイスの設定」を選択します。
2) 連携中のデバイスに「SSW-LPTT」が表示されます。

※表示されない場合は自動連携を選択してください。



PTT ボタンを押すと発話ができます。PTT ボタンを押している間、通話ができます。

ペアリング後、Buddycom を起動すれば、PTT ボタンを押している間発話ができます。



※イヤホンを接続してください(2.5mm イヤホン接続端子)

2.3. 電話応答

MKI-P7 を使って電話に出る方法



外線電話がかかってきた場合はマルチボタンにて操作を行います。

外線電話が終了すると自動的に Buddycom に復帰します。

外線電話の操作	動作
外線電話着信に応答する場合	マルチボタンを短く 1 度押して応答
外線電話を終了する場合	マルチボタンを短く 1 度押して終了
外線電話を拒否する場合	マルチボタンを 3 秒間長押しして終了